

NÁVOD NA OBSLUHU

Katal.č. 065062



www.manutan.cz

www.manutan.hu

www.manutan.pl

www.manutan.sk



All you need. With love.

Príklady použitia

- Lepenie káblov
- Spevnenie kotvičky
- Zlepovanie kantónov
- Modelárske lepenie
- Aranžérstvo kvetín a lepenie vencov
- Zlepovanie sietí proti hmyzu

Návod na obsluhu

- Pripevnite drôtený stojan a zasunite lepiacu tyčinku (200 mm).
Je možné použiť aj tyčinky dlhé 45 a 90 mm.
- Pištoľ postavte na stojan, prípadne použite papierovú alebo drevenú podložku.
- Pištoľ nechajte asi 7 min. nahriať.
- Plynulým stláčaním spúšte naneste lepidlo na jeden lepený diel.
- Lepené diely silno stlačte a prípadne narovnajte.
- V krátkom čase (asi 2 min) možno lepený materiál zaťažiť.
- Bodový spôsob lepenia je nutný pri spojovaní veľkých plôch alebo dlhých spojoch.
- Taktiež tvrdé peny, napr. polystyrén, je možno bezproblémovo spracovávať. Lepidlo naneste vždy na druhý diel, nie na polystyrén.
- Na spojovanie textílií a podobných materiálov je vhodné „hadovité“ nanesenie lepidla.

Dôležité upozornenia

- Na zabezpečenie bezchybnej funkčnosti používajte len originálne lepiace tyčinky STIENEL alebo PATTEX.
- Nikdy nepoužívajte plastové alebo tekuté lepidlá.
- Lepidlo je až pri 200°C horúce. Nebezpečenstvo zapálenia!
- Chráňte pred deťmi!
- Lepené plochy musia byť suché, nezamastené a čisté.
- Pri pracovnej prestávke dlhšej ako 30 minút odpojte prístroj zo siete.
- Pri nasunutí ďalšej tyčinky lepidla krátko vyčkajte, pokiaľ sa studená tyčinka nezahreje na žiadúcu teplotu.
- Prebytočné lepidlo sa odstráni najlepšie ostrým nahriatym nožom.
- Lepené škáry sú pretierateľné.
- Odkvapnuté zvyšky lepidla sa najlepšie odstránia v studenom stave.
- Príliš vysoký tlak na spúšť môže viesť k tomu, že lepiaca tyčinka sa v pištoli zovrie a zablokuje... Pištoľ v tomto prípade nechajte asi 10 minút nahriať a tyčinku povytiahnite späť. Pokiaľ je táto tyčinka zasunutá príliš hlboko v pištoli, nastavte ďalšiu tyčinku na trysku pištole, spojte so zablokovaným kusom a ľahkým ťahom vytiahnite.

Technické údaje

Sieťové napätie:	100-240 V (bez potreby prepínania)
Výkon:	Rozohrievanie 200 W, fáza v pokoji asi 16 W, pracovná fáza asi 45 W
Doba zahrievania:	7-10 minút
Priemer otvoru pre lepiaci tmel:	cca 11 mm
Teplota lepenia:	cca 200°C, elektronicky regulovateľná
Lepiaci tmel:	Originálne STEINEL a PATTEX tyčinky
Technické zmeny vyhradené	

Prehlásenie o zhode

Výrobok spĺňa požiadavky	ČSN EN 60 335-2-45
normou ČSN 60 335-1	ČSN EN 55 014.